

## PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DA ELEIÇÃO – CONTINUAÇÃO

- ✓ Se forem necessárias mais vias do BU, retire a MR do drive, surgirá a seguinte mensagem:

FAÇA A ENTREGA DA MR

CONFORME INSTRUÇÕES DO MANUAL  
EMITIR MAIS CÓPIAS DO BOLETIM DE  
URNAS

ENTRE CO O NÚMERO DE CÓPIAS  
DESEJADAS: \_\_\_\_\_

Aperte a tecla:

CONFIRMA para EMISSÃO BOLETIM DE  
URNAS

CORRIGE para FINALIZAR

- ✓ Digite a quantidade de vias necessárias e aperte CONFIRME. Recoloque a MR no drive.
- ✓ Caso não seja necessário imprimir novas vias do BU, aperte no CORRIGE para finalizar, aparecerá a tela:

FIM DOS TRABALHOS

A JUSTIÇA ELEITORAL AGRADECE AOS  
MESÁRIOS

DESLIGUE A URNA NA CHAVE E  
PREPARA PARA O TRANSPORTE.


- ✓ Nesse momento, o mesário poderá desligar a urna, na parte de trás, girando a chave ou apertando o botão liga/desliga, conforme o modelo da UE.
- ✓ A mídia de votação deverá ficar no seu drive.
- ✓ Em seguida a urna deve ser embalada.

## OBSERVAÇÕES

- ✓ Sempre que a urna eletrônica for ligada ou reiniciada, ela irá solicitar o teste do teclado.
- ✓ Siga os procedimentos informados na tela, apertando na **tecla indicada**. As teclas são destacadas aleatoriamente.



- ✓ O terminal do mesário, periodicamente, emitirá lembretes para verificar se a cabina de votação e a urna permanecem em ordem.
- ✓ Anuncie em voz alta que realizará a inspeção e convide fiscais presentes e/ou mesárias e mesários para acompanhar.



- ✓ Códigos importantes:

Código	Procedimento	Onde é feito
555555555555	Suspensão do voto	Microterminal
111111111111	Reinício da Urna	Terminal do Eleitor
ZZZZZZZZ9999	Encerramento da votação	Microterminal



## I - PROCEDIMENTOS ANTES DA VOTAÇÃO

1. Após a urna eletrônica ser ligada, verifique se o sinal vermelho **BATERIA** do microterminal está piscando. Se isto ocorrer, significa que não há energia elétrica. Verifique se a tomada está devidamente conectada. Permanecendo a mensagem, comunicar o fato imediatamente à equipe de apoio técnico.

***Cuide para que os fios não dificultem a passagem dos eleitores.***

2. Após 07:00h será apresentada no **Terminal do Eleitor** a tela para emissão da Zerésima:

**A ZERÉSIMA É UM RELATÓRIO QUE INDICA NÃO HAVER DADOS COMPUTADOS NA URNA ELETRÔNICA**

3. Para emissão da **ZERÉSIMA**, basta teclar **CONFIRMA** no **Terminal do Eleitor**:

Serão emitidas duas vias;  
Não puxe o papel durante a emissão da mesma;  
Após a impressão, a Zerésima deve ser assinada e guardada junto ao material a ser enviado à Totalização.

**OBS:** As duas vias da zerésima deverão ser rubricadas pelos mesários e fiscais. E uma das vias da Zerésima deverá ser encaminhada à Seção de Urnas Eletrônicas e Voto Informatizado – SEVIN – TRE – PI

4. A votação iniciará às 08:00h. Neste momento a urna estará preparada para receber os votos dos eleitores.

5. No **Terminal do Eleitor** aparecerá a seguinte tela:

**INÍCIO DA VOTAÇÃO  
IDENTIFIQUE O ELEITOR**

E no **microterminal do mesário**, aparecerá a seguinte tela:

Informe o Título do Eleitor

08:00:01  
0000

## II - PROCEDIMENTOS DURANTE A VOTAÇÃO

O mesário terá em suas mãos um microterminal que tem as seguintes funções:

- identificar o eleitor para votação;
- indicar a falta de energia elétrica – **Luz vermelha “bateria” piscando;**
- saber se houve algum problema com a urna eletrônica – **Mensagem no visor;**
- indicar se o eleitor está votando - **Luz amarela acesa, indicando “aguarde”**
- indicar que a urna está liberada para o próximo eleitor votar-**Luz verde acesa, indicando “liberado”.**

O mesário digitará o número do eleitor no microterminal e teclará **“confirma”**.

O eleitor dirigir-se-á à cabina, nela permanecendo pelo tempo necessário para votar.

Durante a votação de um eleitor (**LUZ AMARELA ACESA = AGUARDE**), não será aceita a digitação de novo número de eleitor.

Ao final da votação a urna eletrônica emitirá um sinal sonoro intenso e prolongado acompanhado da palavra **FIM** no terminal do eleitor.

No microterminal será também emitido um sinal sonoro e acenderá a luz **VERDE**, indicando que a urna eletrônica estará livre para receber o voto do próximo eleitor.

### **ELEITOR QUE DEMORA A VOTAR**

Caso o eleitor esteja demorando a votar ou sair da cabina sem concluir o seu voto surgirá a seguinte mensagem no microterminal:

Eleitor está demorando CONFIRMA

Tecle **CONFIRMA** e surgirá a mensagem:

Eleitor está votando?  
**CORRIGE** - não **CONFIRMA** - sim

Você deve considerar as seguintes hipóteses:

Se o eleitor ainda estiver votando, o mesário deve apertar no **“confirma”** e verificar se o mesmo está com alguma dificuldade para votar. Caso necessário deve esclarecê-lo sem se dirigir à cabine (o voto é secreto).

Se o eleitor não puder mais finalizar seu voto, a habilitação da urna para o mesmo continuar votando deve ser suspensa. Para isso, tecla-se no **“corrigir”**. O microterminal solicitará a senha de suspensão do voto (**digita-se 555555555555 - 12 vezes, e tecla-se “confirma”**), ou então tecla-se **“corrigir”** caso não queira mais suspender o voto.

Caso o voto seja suspenso o microterminal informará que **o eleitor não votou**, podendo o mesmo ser novamente habilitado a votar.

Este procedimento será seguido até as **17:00 HORAS**. Após este horário, se houver algum eleitor, distribui-se senhas (**opcional**) e continua-se o procedimento normalmente, até que não haja mais ninguém na fila. Em seguida deve ser iniciado o procedimento de encerramento da votação.

## III - PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DA ELEIÇÃO

1 – Após às **17:00 HORAS**, caso não haja mais eleitores para votar, a eleição pode ser encerrada.

2 - Para encerrar a eleição, digita-se no microterminal: **Nº zona com 4 dígitos (0001 para todos os municípios) + Nº seção com 4 dígitos (0035) e completa com o número 999... e tecla-se “confirma”**).

Ex: 000100359999

3-Em seguida deve aparecer no microterminal a mensagem:

PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO

## PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DA ELEIÇÃO – CONTINUAÇÃO

- ✓ **Diante da urna eletrônica, aguarde-se a seguinte mensagem:**

IMPRIMINDO BOLETIM DE URNA  
1<sup>a</sup> VIA  
POR FAVOR, AGUARDE

- ✓ **Após a emissão da 1<sup>a</sup> via do boletim de urna, será apresentada a mensagem a seguir:**

VERIFIQUE SE O BOLETIM DE URNA  
FOI IMPRESSO COMPLETAMENTE E DE  
FORMA LEGÍVELBOLETIM DE URNA

BU completo e legível: tecle CONFIRMA  
Para reimprimir o BU: tecle CORRIGE

Falha de impressão: siga as instruções do  
Manual da urna eletrônica

- ✓ **Caso a impressão da 1<sup>a</sup> via do boletim de urna esteja completa e legível, apertar a tecla CONFIRMA para emissão das vias restantes do BU.**
- ✓ **Todas as do BU deverão ser rubricadas pelos mesários e fiscais.**
- ✓ **Uma das vias deverá ser encaminhada à Seção de Voto Informatizado do TRE-PI ([sevin@tre-pi.jus.br](mailto:sevin@tre-pi.jus.br))**
- ✓ **Após a impressão de todas as vias do BU, aguardar surgir a seguinte mensagem no terminal do eleitor:**

RETIRE A MÍDIA DE RESULTADO E  
FAÇA A ENTREGA CONFORME AS  
INSTRUÇÕES